Transformadores de Força - Amplificadores Valvulados

Atenção

Os transformadores dessa lista são montados com :

- ✓ Montagem fechada, com canecas (C), ou aberta, com abraçadeira de fixação sem tampas (A) , conforme a potência;
- ✓ Montagem fechada com abraçadeira e tampas, sob consulta;
- ✓ Núcleo de ferro-silício grão não-orientado, recozido, M19;
- ✓ Fios de ligação com 30 cm de comprimento mínimo.

Para outras configurações de tensão e corrente enviar solicitação de orçamento por email, informando :

- ✓ Tensão primária - sugestões : 110 V, 115 V, 120 V, 127 V, 220 V, 110/220 V, 127/220 V ou 120/127/220 V (padrão Schatz adotado segundo http://www.abradee.com.br/setor-de-distribuicao/niveis-de-tensao incluindo https://www.eneldistribuicaosp.com.br/Documents/CT%2071-0%20-%2030-11-2017.pdf , página 14);
- ✓ Tensões e correntes secundárias sob carga;
- ✓ Tipo de montagem desejada - braçadeira, canecas laterais, tampas laterais ou patilhas parafusadas;
- ✓ Tipo de conexão - por terminal ou fios de ligação.

Seleta 5F1

Referência	Potência Nominal (VA)	Potência Real (VA)	Primário (V)	Secundário AT	Secundário Filamento	Secundário Retificadora	Secundário Adicional	Montagem	Peso (kg)	Observações
TF 6.A	6	6	0 / 120 / 127 / 220	250 V 10 mA	6,3 V c.t. 600 mA	Não tem	Não tem	A	0,50	Para pré-amplificadores
TF 9.A	9	9	0 / 120 / 127 / 220	127 V 30 mA	6,3 V 800 mA	Não tem	Não tem	A	0,50	Para projeto Baby Wonder
TF 15.A	15	15	0 / 120 / 127 / 220	220 V 20 mA	30 V c.t. 350 mA	Não tem	Não tem	A	0,70	Para projeto JCM800 Preamp
TF 24.A	24	24	0 / 120 / 127 / 220	Não tem	60 V c.t 400 mA	Não tem	Não tem	A	1,25	Para projeto 100Buck
TF 25.A	25	16	0 / 120 / 127 / 220	(190 + 190) V 50 mA	6,3 V c.t. 1 A	Não tem	Não tem	A	0,70	Para projeto IALL 3.5 e Firefly
TF 25.B	25	25	0 / 120 / 127 / 220	180 V 70 mA	12,6 V 1 A	Não tem	Não tem	A	1,25	Para projeto HTM1-3
TF 30.A	30	30	0 / 120 / 127 / 220	Não tem	60 V c.t 500 mA	Não tem	Não tem	C	1,00	Para projeto HB-1

TF 50.A	50	32	0 / 120 / 127 / 220	(190 + 190) V 100 mA	6,3 V c.t. 2 A	Não tem	Não tem	C	1,25	
TF 55.A	55	39	0 / 120 / 127 / 220	(270 + 270) V 60 mA	6,3 V c.t. 2 A	5,0 V 2 A	Não tem	C	1,50	
TF 55.B	55	55	0 / 120 / 127 / 220	240 V 150 mA	6,3 V c.t. 3 A	Não tem	25 V 50 mA	C	2,00	Para Soldano Atomic 16
TF 60.A	60	39	0 / 120 / 127 / 220	(190 + 190) V 120 mA	6,3 V c.t. 2,5 A	Não tem	Não tem	C	1,50	Para projeto IALL 10.5, Hi-Octane, AX-84
TF 70.A	70	44	0 / 120 / 127 / 220	(300 + 300) V 100 mA	6,3 V c.t. 2,25 A	Não tem	Não tem	C	1,75	Para amplificador 5F1, Fender Champ, tensão +B original retificação a diodo semicondutor
TF 70.B	70	47	0 / 120 / 127 / 220	(275 + 275) V 70 mA	6,3 V c.t. 2 A	5,0 V 3A	Não tem	C	2,00	
TF 70.C	70	70	0 / 120 / 127 / 220	0 / +B1 / +B2	6,3 V	Não tem	Não tem	C	2,00	Para amplificador Orange Tiny Terror
TF 75.A	75	47	0 / 120 / 127 / 220	(275 + 275) V 100 mA	6,3 V c.t. 3 A	Não tem	Não tem	C	2,00	Para AX-84
TF 75.B	75	52	0 / 120 / 127 / 220	(325 + 325) V 70 mA	6,3 V c.t. 2,25 A	5,0 V 3A	Não tem	C	2,00	Para amplificador 5F1, Fender Champ, tensão +B original
TF 80.A	80	55	0 / 120 / 127 / 220	(320 + 320) V 100 mA	6,3 V c.t. 2,0 A	5,0 V 2A	Não tem	C	2,00	
TF 80.B	80	48	0 / 120 / 127 / 220	(270 + 270) V 120 mA	6,3 V c.t. 2,5 A	Não tem	Não tem	C	2,00	Para 2 x EL84 Marshall 18 W retificação a diodo semicondutor
TF 85.A	85	57	0 / 120 / 127 / 220	(275 + 275) V 100 mA	6,3 V c.t. 2,25 A	5,0 V 3 A	Não tem	C	2,00	Para amplificador 5F1, Fender Champ, tensão +B reduzida
TF 85.B	85	54	0 / 120 / 127 / 220	(330 + 330) V 100 mA	6,3 V c.t. 1,7 A	5,0 V 2 A	Não tem	C	2,00	Para amplificador 5E3, tensão +B reduzida
TF 90.A	90	57	0 / 120 / 127 / 220	(290 + 290) V 120 mA	6,3 V c.t. 2,5 A	6,3 V 1 A	Não tem	C	2,00	Para 2 x EL84 Marshall 18 W retificação a válvula
TF 90.B	90	61	0 / 120 / 127 / 220	(290 + 290) V 120 mA	6,3 V c.t. 2,5 A	5,0 V 2 A	Não tem	C	2,00	Para Hammond AO35 2 x EL84
TF 90.C	90	57	0 / 120 / 127 / 220	(355 + 355) V 100 mA	6,3 V c.t. 1,7 A	5,0 V 2 A	Não tem	C	2,00	Para amplificador 5E3, tensão +B original
TF 90.D	90	61	0 / 120 / 127 / 220	(315 + 315) V 100 mA	6,3 V c.t. 2,25 A	5,0 V 3 A	Não tem	C	2,00	Para amplificador 5F1, Fender Champ, tensão +B reduzida

TF 110.A	110	66	0 / 120 / 127 / 220	(275 + 275) V 150 mA	6,3 V c.t. 4 A	Não tem	Não tem	C	2,25	Para amplificador AX-84 SEL
TF 130.A	130	79	0 / 120 / 127 / 220	(250 + 250) V 200 mA	6,3 V c.t. 3 A	5,0 V 2 A	Não tem	C	2,50	
TF 135.A	135	83	0 / 120 / 127 / 220	(345 + 345) V 150 mA	6,3 V c.t. 5 A	Não tem	Não tem	C	2,50	Para amplificador Marshall JMP/JCM800 50W (Classictone 40-18023)
TF 135.B	135	78	0 / 120 / 127 / 220	(350 + 350) V 160 mA	6,3 V c.t. 3,5 A	Não tem	60 V (derivação do sec AT)	C	2,50	Para amplificador Mesa Boogie Solo Rectifier 50 W
TF 145.A	145	92	0 / 120 / 127 / 220	(270 + 270) V 200 mA	6,3 V c.t. 4,5 A	5,0 V 2 A	Não tem	C	2,75	Para amplificador AC30
TF 145.B	145	89	0 / 120 / 127 / 220	(285 + 285) V 200 mA	6,3 V c.t. 5 A	Não tem	Não tem	C	2,75	Para amplificador Marshall JCM800-224 50W
TF 150.A	150	96	0 / 120 / 127 / 220	(370 + 370) V 150 mA	6,3 V c.t. 4 A	5,0 V 3 A	Não tem	C	3,50	
TF 155.A	155	103	0 / 120 / 127 / 220	(250 + 250) V 200 mA	2 X 6,3 V c.t. 3 A	5,0 V 3 A	Não tem	C	3,50	
TF 155.B	155	155	0 / 120 / 127 / 220	350 V c.t. 300 mA	6,3 V c.t. 7 A	Não tem	98 V 50 mA	C	3,50	Para amplificador Marshall Plexi/JCM/JMP 100W
TF 160.A	160	96	0 / 120 / 127 / 220	(320 + 320) V 200 mA	6,3 V c.t. 5 A	Não tem	Não tem	C	3,50	Para amplificador Marshall Plexi 50W
TF 200.A	200	110	0 / 120 / 127 / 220	(350 + 350) V 240 mA	6,3 V c.t. 4 A	Não tem	55 V 20 mA	C	3,50	
TF 200.B	200	130	0 / 120 / 127 / 220	(380 + 380) V 200 mA	6,3 V c.t. 2 A	5,0 V 2 A + 2 X 5,0 V 3 A	Não tem	C	3,50	
TF 200.C	200	200	0 / 120 / 127 / 220	342 V 500 mA	6,3 V 3,75 A	Não tem	52 V c.t. 250 mA	C	4,50	Para amplificador Fender Hot Rod DeVille
TF 240.A	240	150	0 / 120 / 127 / 220	(300 + 300) V 300 mA	6,3 V c.t. 5 A	5,0 V 4 A	25 V 300 mA	C	4,00	Para amplificador Delta 405
TF 240.B	240	170	0 / 120 / 127 / 220	(250 + 250) V 300 mA	12,6 V c.t. 5 A	5,0 V 3,5 A	6,3 V c.t. 2 A	C	4,00	
TF 240.C	240	240	0 / 120 / 127 / 220	310 V 400mA	2 x 6,3 V 5 A	não tem	15 V 3 A 12 V 300 mA	C	5,25	Para amplificador Jadis JA-30 versão estéreo
TF 240.D	240	240	0 / 120 / 127 / 220	360 V 500 mA	6,3 V c.t. 6,5 A	Não tem	6,3 V c.t. 2 A	C	5,25	Para amplificador AC100

TF 360.A	360	360	0 / 120 / 127 / 220	350 V 880 mA	6,3 V c.t. 9 A	Não tem	Não tem	C	6,00	
TF 360.B	360	230	0 / 120 / 127 / 220 + Spongy / Bold	(350 + 350) V 400 mA	6,3 V 9 A	5,0 V 6 A	50 V (derivação do sec AT)	C	5,25	Para amplificador Mesa Boogie Dual Rectifier 100 W

Seleta 5F1

Referência	Potência Nominal (VA)	Potência Real (VA)	Primário (V)	Secundário AT	Secundário Filamento	Secundário Retificadora	Secundário Adicional	Montagem	Peso (kg)	Observações
TF 70.A	70	44	0 / 120 / 127 / 220	(300 + 300) V 100 mA	6,3 V c.t. 2,25 A	Não tem	Não tem	C	2,50	Para amplificador 5F1, Fender Champ, tensão +B original retificação a diodo semicondutor
TF 75.B	75	52	0 / 120 / 127 / 220	(325 + 325) V 70 mA	6,3 V c.t. 2,25 A	5,0 V 3A	Não tem	C	2,50	Para amplificador 5F1, Fender Champ, tensão +B original (Classictone 40-18019)
TF 85.A	85	57	0 / 120 / 127 / 220	(275 + 275) V 100 mA	6,3 V c.t. 2,25 A	5,0 V 3 A	Não tem	C	2,50	Para amplificador 5F1, Fender Champ, tensão +B reduzida (Classictone 40-18027)
TF 90.D	90	61	0 / 120 / 127 / 220	(315 + 315) V 100 mA	6,3 V c.t. 2,25 A	5,0 V 3 A	Não tem	C	3,00	Para amplificador 5F1, Fender Champ, tensão +B reduzida (Classictone 40-18027)

Réplicas

Referência	Potência (VA)	Primário (V)	Secundário AT	Secundário Filamento	Secundário Retificadora	Secundário Adicional	Montagem	Peso (kg)	Observações
TF 369EX	30	0 / 120 / 127 / 220	(190 + 190) V 75 mA	6,3 V c.t. 2,5 A	Não tem	50 V (derivação do sec AT)	C	2,50	Idêntico ao Hammond 369EX/269EX com primário universal
TF 370DX	58	0 / 120 / 127 / 220	(275 + 275) V 104 mA	6,3 V c.t. 3 A	5 V c.t. 2 A	50 V (derivação do sec AT)	C	3,00	Idêntico ao Hammond 370DX/270DX com primário universal
TF 370EX	80	0 / 120 / 127 / 220	(275 + 275) V 144 mA	6,3 V c.t. 4 A	5,0 V 3 A	50 V (derivação do sec AT)	C	3,50	Idêntico ao Hammond 370EX/270E com primário universal
TF W50	360	0 / 120 / 127 / 220	346 V 880 mA	6,3 V 7 A	Não tem	6,3 V 1,5 A	C	9,00	Transformador de força para Edonion W50
TF AC4C1	33	120, 127 ou 220	+B/c.t./+B	6,3 V	Não tem	Não tem	A	0,80	Para amplificador Vox AC4C1

Transformadores Especiais

Referência	Potência (VA)	Primário (V)	Secundário AT	Secundário Filamento	Secundário Retificadora	Secundário Adicional	Montagem	Peso (kg)	Observações
TFC 6.A	6,5	N/A	250/275 V 10 mA	6,3 V 600 mA	Não tem	15V	Terminais	10 g	Para uso em fonte chaveada 6,5 W (pedido mínimo 100 peças)